



Produktdatenblatt

Artikel:

SLESA-U8 Architekturlicht DMX Controller 512 Kanäle 255 Szenen

Artikel-Nr.:

60366

EAN

Hersteller:

YULED

Preis:

319,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Der Nachfolger von dem bekannten SLESA-U5 DMX Controller ist nun auch bei uns verfügbar! Der SLESA-U8 bietet 512 DMX Kanäle und einen internen Speicher mit 128k Kapazität. Im Einzelmodus lässt sich eine Zone mit bis zu 255 gespeicherten Szenen steuern. Da der Controller intern über eine Uhr und kalender verfügt können auch im Einzelmodus (ohne angeschlossenes Laptop) Steuerungen mit diesen beiden Variablen realisiert werden. Zum verbinden mit dem MAC/PC stehen ein mini-USB sowie ein HE10 Anschluss zur Verfügung. Der SLESA-U8 unterstützt ESA, ESA2 und Sunlite Suite 2 (SUITE2-EC) Software.

Da der SLESA-U8 zwei XLR3 Port bietet (einen male und einen female) lassen sich 2 DMX-Universen mit jeweils 512 Kanälen ansteuern. Zusätzlich können über Knöpfe direkt am Gehäuse die voreingestellten Szenen durchgeschaltet werden.

Technische Daten

- Lieferumfang: SLESA-U8, CD-ROM, USB-Kabel
- Betriebssystem voraussetzungen: MAC OsX 10.6 aufwärts, Windows XP aufwärts, USB 2.0 Anschluss
- Farbe: Blau
- Anschlüsse: XLR3, mini USB, 2 HE10, battery
- Stromversorgung: 5 - 5,5V DC
- Gerätemaße: 79x92x43mm
- Gerätegewicht: 120g
- Verpackungsmaße: 140x135x50mm
- Verpackungsgewicht: 340g
- Schutz: IP20
- Einsatztemperatur: 0° bis +50°