



Produktdatenblatt

Artikel:

SR-9101SAC-HP ZigBee 1-Kanal 230V Schalter 400W

Artikel-Nr.:

60370

EAN

4260238074761

Hersteller:

YULED

Preis:

39,90 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Die neuen YULED™ SR-9100 ZigBee® Controller erfüllen alle Funktionen eines smarten LED Licht-Controllers und überzeugen mit der gewohnt zuverlässigen Qualität, der seit Jahren renommierten SR Controller Serie. Die Controller arbeiten mit dem neuesten ZigBee® 3.0 Protokoll und sind direkt kompatibel mit Amazons Echo Steuerungen (2.Gen/Plus), Philips weitverbreitetem Lichtsystem HUE sowie jedem andern ZigBee® Interface. Zudem kann jede ZigBee® Fernbedienung einfach per Touchlink mit den Controllern gekoppelt werden.

Der SR-9101SAC-HP-SW ist ein 1-kanaliger 230V Schalter (keine Dimmfunktion!) mit einer max. Leistung von 400W. Es können Lasten wie z.B. LED oder Halogenleuchtmittel geschaltete werden. Neben der ZigBee Funkansteuerung kann der SR-9101SAC-HP-SE über die Push-Switch Funktion auch mit einem externen Schalter gesteuert werden. Das kleine, kompakte Gehäuse lässt sich problemlos auf engem Raum, wie z.B. Zwischendecken o.ä. unterbringen. Die Anschlüsse erfolgen über stabile Schraubklemmen, über einen Schaltknopf auf der Vorderseite des Gerätes ist ein Reset des Controllers möglich.

Technische Daten

- 230V AC ZigBee® Empfänger mit modernster Technik
- Schaltleistung: max. ~400W (LED 200W)
- ZigBee® LED Controller (Protokoll 3.0)
- kompatibel mit Amazon Echo (2.Gen/Plus)
- kompatibel mit Philips HUE System
- kompatibel mit jedem ZigBee® Interface
- Memory Funktion (beim stromlos schalten wird der letzte Wert gespeichert)
- Kabelklemmen (keine Verschraubung nötig)
- passend für alle 230V LED Lampen und Halogen Leuchtmittel
- Push-Switch Funktion ermöglicht externen Schalter
- hochwertige Verarbeitung (Standard Elektrotechnik EU)
- Komplett isoliertes, kompaktes Kunststoffgehäuse
- Abmessungen: 45,5mm x 45,0 x 20,3mm
- Gewicht: 0,20 Kg